

## Smart Lite Touch商品FAQ內容

No.	Q(問題)	A(回答)
1	登錄在壁上開關的遙控器、智慧網路控制器可以至幾台	觸控遙控器及場景控制器合計4台，其他如智慧控制網路交換器僅能登錄一台 (參照表1)
2	登錄在觸控遙控器的開關最多可以幾台	(遙控器)各群組最大可以至6台(參照表1) 壁上開關可以重複登錄至其他群組
3	登錄至場景控制器的壁上開關最大可以至幾台	最多可以到10台(參照表1) 登錄好的壁上開關，可對應場景1~5並有OFF的共通場景
4	場景控制器用A/B頻道可登錄20個迴路嗎	全體能控制的到10迴路(A/B頻道合計) 頻道與登錄迴路數無關
5	場景控制器可以固定在牆上嗎	可以，可以用螺絲固定附屬的支撐架來使用
6	登錄在智慧控制網路交換器的開關可以至幾個迴路	最多可以登錄20迴路
7	用智慧控制網路交換器控制超過20個迴路的方法	使用2台智慧控制網路交換器，最大可以至40台 ※藉由A/B頻道使用各智慧控制網路交換器 ※使用APP控制時，需在APP上切換智慧控制網路交換器
8	智慧控制網路交換器能由住家外控制嗎	由屋外無法控制
9	有可延伸通訊距離的中繼器嗎	目前無
10	用APP控制時，有甚麼必要的準備	除了控制個照明器具的壁上開關外，還需準備智慧控制網路交換器及WiFi分享器
11	如何下載APP	在APP Store或Google Play中用照明開關檢索
12	用節能開關閉閉照明後，各照明開關的定時功能可以控制嗎	因為各照明器具的電源切斷，所以不能控制。用智慧控制網路交換器時可使用一鍵關閉，也可使用定時控制
13	用節能開關開啟照明後，不能將照明的狀態回復至以前的狀態嗎	現在的電子開關，為了安全考量，電源復歸後為關閉待機狀態
14	1-10調控控制時，能夠關閉電驛的聲音嗎	因為用電驛控制，會發出聲響
15	使用閉上開關可以多處控制嗎	可以用子器進行多處控制
16	要達到好的無線控制要如何設置比較好	如說明書記載外，請避免金屬及走道轉彎處都可能有所影響

表1:Smart Lite Touch商品登錄對照表

<p>欲登錄之商品</p> <p>可登錄在</p>	<p>(壁上)觸控開關 (Smart Lite Touch 開關)</p> 	<p>觸控調光用控制器 (WTYF7510W)</p> 	<p>場景效果控制器 (WTYF7530W.H)</p> 	<p>智慧控制網路交換器 (MKNF7531)</p> 	<p>智慧型手機或平板</p>  <p>iOS Android</p>
<p>(壁上)觸控開關 (Smart Lite Touch 開關)</p> 	<p>----</p>	<p>[1個群組]： (壁上)觸控開關(最多) 6迴路 [3個群組]：(最多)18個迴路</p>	<p>(壁上)觸控開關 (最多)10迴路</p>	<p>(壁上)觸控開關 (最多)20迴路</p>	<p>----</p>
<p>觸控調光用控制器 (WTYF7510W)</p> 	<p>觸控調光用控制器 (最多)4個</p> <p>合計4個</p> <p>場景效果控制器 (最多)4個</p>	<p>----</p>	<p>----</p>	<p>----</p>	<p>----</p>
<p>場景效果控制器 (WTYF7530W.H)</p> 			<p>----</p>	<p>----</p>	<p>----</p>
<p>智慧控制網路交換器 (MKNF7531)</p> 	<p>(最多)1個</p>	<p>----</p>	<p>----</p>	<p>----</p>	<p>(最多)4個</p>
<p>智慧型手機或平板</p>  <p>iOS Android</p>	<p>----</p>	<p>----</p>	<p>----</p>	<p>無制限 ※</p>	<p>----</p>

[備註]: ※:智慧控制網路交換器不紀錄手機資訊  
----:接續登錄不可